


SEAT CORDOBA (6L)										rok year год	→ 2003	program № programme № программа №	161	od from от	28.05.2009												
złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN													
↑ ¹	⌋ ²	↑ ³	⌋ ⁴	↑ ⁵	⌋ ⁶	↑ ⁷	⌋ ⁸	↑ ⁹	⌋ ¹⁰	↓ ¹	⌋ ²	↓ ³	⌋ ⁴	↓ ¹	⌋ ²	↓ ³	⌋ ⁴	↓ ⁵	⌋ ⁶	↓ ⁷	⌋ ⁸	↑ ⁹	⌋ ¹⁰	↑ ¹¹	⌋ ¹²		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Massa	Dźwigi kierowy	Driver door sense	Dzwierzki pasażerów	Passing, door sense	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Hamulec nożny	Foot brake status	Nośnik przelocie	Slink prstalcie	Engine run	Dzięgarek zawleżeń	Obroty silnika	Tach output	Obrotowy dwiatela	Kierunkowskazy	Turn signal control
										Wyl. analogowe kierunek	Analog turn signal input	Wchod analog. powort.	Wyj. analogowe kierunek	Analog turn signal out	Wychod analog. powort.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucy w zamku zakim.									
alarm fabryczny++ Factory system alarm++ Trzewca silnika ++ Wyskocze SBUS Hood sense Kantor																											
Uwagi:										jeżeli zamknijemy auto z pilota fabrycznego na wejście 10/12 nie działa																	
Comments:										When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.																	
Примечание:										если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает																	

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ L
czarne złącze "XS6" 16PIN
czarno-biały pin16

LEFT BLINKER
black connector 16PIN "XS6"
red/white pin16

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черный разъем "XS6" 16PIN
чёрно-белый pin16

KIERUNKOWSKAZ P
czarne złącze "XS6" 16PIN
czarno-zielony pin14

RIGHT BLINKER
black connector 16PIN "XS6"
black/green pin14

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черный разъем "XS6" 16PIN
черно-зеленый pin14

czarne złącze "XS2" 18PIN
pomarańczowo-zielony pin12 CANH

black connector 18PIN XSZ
orange/green pin12 CANH
yellow pin23-EM "YS2" 18PIN

черный разъем USB 10 PIN
инжево-зеленый рп12 САНН

CAUTION

czarne złącze "XS2" 18PIN

orange/brown pin CANL
black connector 18PIN "XS2"



MODUŁ STERUJĄCY
CONTROLLER MODULE
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ

